

Whirlpool Washer

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

Modellkennung

Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standardprogramm

max. kg

Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (niedriger Energieverbrauch) bis D (hoher Energieverbrauch)

Energieverbrauch von 167 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

kWh/Jahr

Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung

kWh

Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung

kWh

Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung

kWh

Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand

W

Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand

W

Wasserverbrauch von 9'272 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

l/Jahr

Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)

Maximale Schleuderdrehzahl im Standardprogramm

max. U/min

Restfeuchte bei max. Schleuderdrehzahl im Standardprogramm

%

Das Programm „Baumwolle ECO“ mit 60 °C bzw. 40 °C ist das Standardwaschprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen.

Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Programmdauer

Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung

min

Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung

min

Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung

min

Dauer des unausgeschalteten Zustands

min

Luftschallemissionen

Waschen / Schleudern im Standardprogramm

dB(A) re 1 pW

Einbaugerät

A libera installazione